

Redresor auto digital inteligent cu 3 moduri de incarcare si afisaj LCD

Cod produs: 12303R

12V 8A / 24V 4A Incarcator multifunctional
(pentru incarcarea bateriilor de tip AGM, GEL, SLA si WET)



MANUAL DE UTILIZARE

**ACEST MANUAL CONTINE INSTRUCIUNI IMPORTANTE REFERITOARE
LA SIGURANTA SI UTILIZAREA ACESTUI REDRESOR**

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Eficienta ridicata (>85%)
- Proces de incarcare in mai multe etape controlat de microprocesorul incorporat ce asigura o incarcare eficienta a bateriei.
- Tensiunea de incarcare se adapteaza la temperatura exterioara pentru a preveni supraincarea sau subincarcarea bateriei.
- Poate fi folosit pentru reincarcarea bateriilor descarcate sau puternic sulfatate.
- Protejeaza bateria de polaritate inversa, scurtcircuit si aparitia scanteilor de contact.
- Ecranul LCD afiseaza informatii despre tensiune, curentul de incarcare, temperatura etc.
- Usor de folosit. Afisare exacta a stadiului de incarcare.
- Controlat complet de microprocesorul incorporat.
- Nu supraincarca bateria chiar daca aceasta ramane conectata la redresor dupa incarcarea ei completa si indiferent de modul de incarcare selectat.

SPECIFICATII TEHNICE:

Tip	Inteligent si automat
Intrare curent alternativ	100 – 240V 50/60Hz
Tensiune de iesire	12V / 24V Auto
Curent de iesire	12V 8A si 24V 4A
Tensiune de iesire fara sarcina	13.8V
Tensiune minima de pornire	>2.0V
Putere de intrare cu sarcina	Max. 130W
Putere de intrare fara sarcina	3.2W
Mod de racire	Ventilator
Dimensiune redresor	170 x 98 x 58 mm
Greutate redresor	560 g
Certificare	CE



LCD DISPLAY:

22.0°C	Temperatura interioara a redresorului
20V	Tensiunea de incarcare
7.5A	Curent de incarcare
Rep. Pul. & ⌚	Functia de reparare baterie
OFF	Incarcare completa
Win. ❄️	Mod de operare „Iarna” Cand temperatura exterioara este sub +10°C, redresorul creste automat tensiunea de incarcare
Sum. ☀️	Mod de operare „Vara” Cand temperatura exterioara este peste +28°C, redresorul reduce automat tensiunea de incarcare
Flt. 🔌❌	Polaritate gresita, va rugam sa verificati ca cei 2 clesti de incarcare sa fie conectati corect
	Baterie defecta, va rugam sa verificati cu un mecanic si sa schimbati bateria, daca este nevoie
	Conexiune defectuoasa, va rugam sa verificati daca redresorul si bateria sunt conectate corect

	Baterie 12V sau 24V
	Capacitate baterie



 CAR / TRUCK	Pentru baterii mari (incarcare rapida) 12V: Curent de incarcare max. 8A 24V: curent de incarcare max. 4A
 AGM	Pentru baterii AGM, calciu
 MOTORCYCLE	Pentru baterii mici (incarcare lenta) Curent de incarcare max. 1.5A
 REPAIR	Funcția de reparare baterie (24 ore) Un mod avansat de raprare a bateriilor vechi, inactive, deteriorate, stratificate sau sulfatate. Nu toate bateriile pot fi reconditionate.
	Butonul de schimbare a modului de incarcare